Układ sieci	Sieć TN
Napięcie znamionowe	3*400/230V
Moc zainstalowana	55104W
IK1 Maks.	0,5
IK3 Maks.	0,5



mgr inż. Andrzej Góra
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI: INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
nr ewid.: 190/98

Oznaczenie urządzenia	F1	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
Oznaczenie zacisku									
Opis	Ogranicznik przepięć B+C	Sygnalizacja napięcia faz L1, L2, L3	Oświetlenie piwnic	Gniazda 1-faz piwnic	Gniazdo 3-faz 16A kotłownia	Oświetlenie kotłowni	Gniazda 1-faz kotłownia	Zasilanie sterowania kotła c.o.	Zasilanie centrali oddymiania D+H
Moc			480 W	500 W	3000 W	80 W	300 W	100 W	
Długość kabla									
Przekrój przewodu	10mm2		3*1,5mm2	3*2,5mm2	5*2,5mm2	3*1,5mm2	3*2,5mm2	3*1,5mm2	3*2,5mm²
Typ kabla	LgY		YDYp	YDYp	YDY	YDYp	YDYp	HDGs	NKGs
Typ izolacji kabla			750V	750V	1000V	750	750		
Sprawdził:									

mgr inż. Jarosław Mirowski
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
nr ewid.: SLK/6793/PWBE/16

SAMODZIELNE PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE SZPITALE POWIATOWE W CIESZYNIE
ul. Bobrecka 25
43-400 CIESZYN

mgr inż. Tadeusz Kwoczyński
INŻYNIER ELEKTRYK
Uprawniony do kierowania, nadzorowania, projektowania w zakresie instalacji elektr.
nr ewid. upr. budowl. 48/78/13970,
zaśw. kwalif. nr EG-1/001/3395-164/14,
nr DG-1/001/3394-164/14

Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TR-1

TR-1

Nr. projektu:	E	C			
Nr. rysunku:	E-5	B		E	
		A		D	
Data:		Autor:	Kwoczyński T.	Nr. akrusza:	1 / 3